

Команди за управление на POS принтери в **Microinvest Склад Pro Light**

Script	Описание	В настройката	На бележката
<Date>	Дата	<Date>	03.06.2008
<Time>	Час	<Time>	10:25:00
<DateTime>	Дата и час	<DateTime>	03.06.2008
<Operator>	Оператор извършил продажбата	<Operator>	Иван Иванов
<Object>	Обект от който е извършена продажбата	<Object>	Ресторант
<Partner>	Партньор	<Partner>	Клиент
<PartnerMOL>	Материално отговорно лице на партньора	<PartnerMOL>	Георги Георгиев
<PartnerVATID>	ДДС номер на партньора	<PartnerVATID>	831826092
<PartnerTaxID>	Данъчен номер на партньора	<PartnerTaxID>	1224049346
<PartnerAddress>	Адрес на партньора	<PartnerAddress>	бул. Цар Борис III N215
<Owner>	Име на фирмата - издател на документа	<Owner>	Наша компания ООД
<OwnerMOL>	Материално отговорно лице на издателя	<OwnerMOL>	Петър Петров
<OwnerVATID>	ДДС номер на издателя	<OwnerVATID>	123456789
<OwnerTaxID>	Данъчен номер на издателя	<OwnerTaxID>	1122334455
<OwnerAddress>	Адрес на издателя	<OwnerAddress>	ул. Раковски N4
<Document>	Номер на документа	<Document>	0000000156
<Left>	Подравняване вляво	<Left> <Document>	0000000156
<Center>	Центриране	<Center> <Document>	0000000156
<Right>	Подравняване вдясно	<Right> <Document>	0000000156
<Stretch>	Разпъване на данните във вляво - дясно	<Date> <Stretch> <Time>	03.06.2008 10:25:00
<Empty>	Празен ред	<Empty>	
<Esc>	Изпращане на управляващ символ Esc	<Esc>	chr(27)
<GS>	Изпращане на управляващ символ GS	<GS>	chr(29)
<Beep>	Активиране на звуков сигнал на принтера	<Beep>	chr(7)
<File>	Изпраща съдържанието на файла към принтера	<File> MyFile.txt	* Изпращане на данни
<Random>	Изпраща един ред от посочения файл	<Random> MyFile.txt	* Един ред от файла
<BackSpace>	Изпращане на управляващ символ BackSpace	<BackSpace>	chr(8)
<Tab>	Изпращане на управляващ символ Tab	<Tab>	chr(9)
<Cutter>	Активира нож за хартията	<Cutter>	* Хартията се срязва
<Delay>	Закъснение от 1 секунда	<Delay>	* Пауза от 1 секунда
<KickDrawer>	Отваря чекмеджето, свързано към принтера	<KickDrawer>	* Отваря се чекмеджето
<Chr00>	Изпращане на символ с ASCII код 0 (0x00)	<Chr00>	chr(0)
<Chr01>	Изпращане на символ с ASCII код 1 (0x01)	<Chr01>	chr(1)
.	.	.	.
.	.	.	.
<ChrFE>	Изпращане на символ с ASCII код 254 (0xFE)	<ChrFE>	chr(254)
<ChrFF>	Изпращане на символ с ASCII код 255 (0xFF)	<ChrFE>	chr(255)

- * Настоящите стойности могат да се попълват в полета Header1-Header8 и Footer1-Footer8
- * Стойностите се заместват при печат на документ на принтера
- * Не всички команди се поддържат от всички видове принтери