

Настройка на продуктите на *Microinvest* за работа с Клиентски карти

В настоящия материал ще разгледаме специфичните изисквания за работа с клиентски карти.

Картови четци на сериен порт или USB порт

За правилното функциониране на *Microinvest* Склад Pro и *Microinvest* Склад Pro Light с магнитни четци е необходимо да има инсталирана спомагателната програма *Microinvest Serial Driver*, която се използва за управление на серийни и USB устройства.

В *Microinvest Serial Driver* се настройва COM порта в зависимост от това къде е включено устройството. За Windows XP съществуващите COM портове могат да се проверят, като се избере My Computer / Properties / Hardware / Device Manager. След като се посочи COM порта, се настройва скоростта на обмен, която е специфична за различните магнитни четци. Другите настройки се оставят по подразбиране. Натиска се бутон Включване и настройките, които са направени до момента стават неактивни и не могат да се променят. Преминува се към настройка на картите.

Картови четци, свързани към клавиатура

Картите трябва да бъдат от стандарт EAN-8 и да започват с (префикс):

- **969**..... – за карти за клиент
- **971**..... – за карти за оператор

Настройките в зависимост от типа на програмиране на картата са както следва:

- **Добавяне на Enter в края** - Настройва се дали драйвера да слага ENTER или самата карта е програмирана да го добавя след кода.
- **Разпознаване** – Настройва се дали да се визуализира кода на картата с префикса или без в полето идентификатор (префикса е 969 или 971 в зависимост от картата която се използва за клиент или за оператор)
- **Идентификатор** – Служи за визуализиране на кода на магнитната карта
- **Клавиатурен четец** – Ако устройството е клавиатурно тази опция трябва да бъде „Включено” и настройките на COM порта не са задължителни. Когато опцията е на „Изключено” тогава драйвера следи настройките на COM порта
- **Избор на език** – езика на който се визуализира самата програма *Microinvest Serial Driver*

Когато в Идентификатор се визуализира нормалния код на картата, означава че *Microinvest Serial Driver* е настроен и може да се натисне бутон „Скриване” за да се минимизира.

Номера на картата се записва за всеки клиент (или потребител) поотделно в поле „Карта №” от програмата *Microinvest* Склад Про меню Редакция – Партньори (или Потребители зависи картата дали е за клиент или потребител).

1. Карты за потребители

- В Microinvest Склад Про и Microinvest Склад Про Light (Търговски обект и Ресторант) картата за оператор се маркира когато маркера е позициониран в полето за парола.

2. Клиентски карти

- В Microinvest Склад Про картата за клиент се маркира когато маркера на клавиатурата е в полето Партньор за която и да е операция.
- В Microinvest Склад Про Light – Търговски обект – Картата за клиент се маркира когато маркера е позициониран в свободен ред в таблицата с избраните стоки. Независимо дали е на първи ред или последен
- В Microinvest Склад Про Light – Ресторант – Клиентската карта се маркира точно преди да се приключи сметката в свободен ред в таблицата със стоките

При работа с Клиентски карти и Карти за оператори с баркод четец не е необходимо да има инсталиран Microinvest Serial Driver. Настройката за работа е в зависимост от вида на четеща, но по нищо не се различава от настройката на същия баркод четец при стандартна работа с баркод на стоки. Баркода също трябва да бъде по стандарт EAN-8 и да започва със същия префикс както магнитните карти.